

LEGENDA :

CSP	Centrala systemu sygnalizacji pozaru
	Optyczna czujka dymu
	Optyczna czujka dymu w przestrzeni międzysufitowej + zewnętrzny wskaźnik .
	Czujka zasysająca
	ROP
	Liniowa optyczna czujka dymu ze zwierciadłem
	Zasilacz buforowy do zastosowań w systemach pożarowych.
	Sygnalizator akustyczny
	Moduł kontrolno-sterujący
	Puszka instalacyjna PPOŻ do sygnalizatorów
	Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm
	Kabel HDGs ekw (PH90) 2x2,5mm
	Kabel HTKSHekw (PH90) 1x2x0,8mm

UWAGI:

1. Punktowe czujki dymu oraz temperatury w pomieszczeniach - instalować bezpośrednio na suffitach.
2. Wskaźniki zadziałania czujek umieszczonych w przestrzeni międzysztropowej zamontować na suffitach podwieszanych bezpośrednio pod czujką.
3. Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru: natynkowo, na wys. od 150 do 170 cm od posadzki.
4. Liniowe czujki dymu należy montować tak aby światło promienia znajdowało się conajmniej 50 cm od wszelkich elementów mogących przeszkadzać w detekcji.
5. Przewody linii dozorowych nie mogą przebiegać w odległości mniejszej niż 10 cm od przewodów elektrycznych. Należy układać je w osłonach PCV lub korytach metalowych.
6. Przejścia w suffitach i ścianach będących oddzieleniami stref pożarowych oraz innych pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez które są prowadzone systemy rodne i pojedyncze kable na uchwytach, należy uszczelnić odpowiednimi atestowanymi materiałami ogniodpornymi.
7. Stosowany osprzęt łączeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiadać odpowiednią funkcję ciągłości przesyłania energii w czasie pożaru.
8. Sygnalizatory podłączać poprzez puszkę instalacyjną do połączeń kabli pożarowych (z kostkami ceramicznymi i bezpiecznikiem).
9. Koniec każdej linii sygnalizatorów zakończyć rezystorem końcowym.
10. Do mocowania systemów prowadzenia kabli do podłoża należy stosować odpowiednie kotwy o klasie odporności ogniowej co najmniej równej klasie podtrzymania funkcji mocowania systemu lub kabla.
11. Ilości czujek i elementów sterujących oraz ich rozmieszczenie może ulec zmianie na etapie wykonania projektu wykonawczego.
12. Przed przystąpieniem doinstalacji należy sprawdzić koordynację z innymi branżami szczególnie elektryczną i wentylacyjną.
13. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z odpowiednią normą DTR urządzenia.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

LOCUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. PASZYN

62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM
34-500 ZAKOPANE UL. BRONISŁAWA CZECHA 1

NAZWA ZADANIA: KONCEPCJA BUDOWA HALI SPORTOWEJ WIELOFUNKCYJNEJ W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU OŚRODKU PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM

ADRES: 34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1

	Imię i nazwisko:	Specjalność	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Rafał Radajewski	elektryczna	WKP/0180/POOE/09	
Sprawdził	mgr inż. Lech Buszewski	elektryczna	UAN-7342-21/92	

NAZWA RYSUNKU: RZUT KOND. -1
INSTALACJA SSP

NR RYS. SSP1

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
TELETECHNICZNA	PW	1:100	IIX 2013