



LEGENDA

	CZUJKA MULTISENSOROWA OPTYCZNO-TERMICZNA DYMU
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	LINIOWY MODUL WEJŚĆ - WYJŚĆ - sterowanie sygnalizatorami akustyczno-optycznymi oraz monitorowanie zasilacza pożarowego
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	CERTYFIKOWANY ZASILACZ POŻAROWY NP. TYPU ZSP135-DR 24VDC Z AKUMULATORAMI
	LINIA DOZOROWA - KABEL TYPU YnTKSYekw 1x2x1
	LINIA DOZOROWA - KABEL TYPU XzKAXekw 2x2x1
	LINIA STERUJĄCA - KABEL TYPU HTKSHekw PH80 1x2x1
	LINIA ZASILAJĄCA - KABEL TYPU HDGs 2x1,5mm2 E90
	POŁĄCZENIE CENTRALI Z PANELEM OBSŁUGI - KABLE: 2xHTKSHekw PH80 1x2x1 + 2xHDGs 2x1,5mm2 E90 - pozycja opcjonalna
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
	METALOWA PUSZKA POŁĄCZENIOWA TYP WG PIP-1A
	ŁĄCZÓWKA

SYSTEM OPISU ELEMENTÓW / ELEMENTS DESCRIPTION:	
5/2/G	
	SYMBOL STREFY DOZOROWEJ
	NUMER ELEMENTU
	NUMER PĘTLI
PRZEZNACZENIE MODUŁÓW / DESTINATION OF CONTROL ELEMENTS:	
KD	KONTROLA DOSTĘPU
KP	KLAPY POŻAROWE
W	WINDY
UPS	ZASILACZ UPS
OD	ODDYMNIANIE
ZP	MONITORING ZASILACZA POŻ.
BPOŻ	BRAMA POŻAROWA
REL	ROZDZIELNICA
ZKA	ZAWORY KONTROLNO-ALARMOWE
SAO	SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO-OPTYCZNE

- UWAGI
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ARCHITEKTURĄ ORAZ INSTALACJAMI BRANŻY SANITANEJ.
 - PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PRZEWIDUJE MONITOROWANIE I STEROWANIE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI PRZEPISAMI ORAZ OPERATEM P.POŻ. URZĄDZENIAMI, TAKIMI JAK:
 - WYŁĄCZENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH BYTOWYCH.
 - STEROWANIE I MONITORING STANU WSZYSTKICH KLAP POŻAROWYCH.
 - ZWOLNIENIE DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH.
 - MONITORING STANU ZASILACZY POŻAROWYCH.
 - ZALĄCZANIE SYGNALIZATORÓW OPTYCZNO-AKUSTYCZNYCH.
 - W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W SUFIT PODWIESZANY ZAPROJEKTOWANO DWA POZIOMY CZUJEK DYMU - POD STROPEM ORAZ W SUFICIE PODWIESZANYM.
 - W POMIESZCZENIACH NIE WYPOSAŻONYCH W SUFIT PODWIESZANY Z ZAŁOŻENIA ZAPROJEKTOWANO JEDEN POZIOM CZUJEK DYMU - W STROPIE WŁAŚCIWYM.
 - WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO NINIEJSZEGO PROJEKTU MUSZĄ BYĆ ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ RZECZPODNOWE DS. POŻAROWYCH.
 - WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.
 - WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA INSTALOWAĆ BEZPOŚREDNIO POD CZUJKA.
 - POD CZAS MONTAŻU ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN. 0,5M OD ŚCIAN, PODCIĄGÓW, KANAŁÓW I RUR INSTALACYJNYCH.
 - POŁĄCZENIA PĘTLI DOZOROWYCH WYKONYWAĆ TYLKO W GNIAZDACH CZUJEK POŻAROWYCH, RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻAROWYCH ORAZ MODUŁACH.
 - W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA NA PĘTLI NALEŻY DOPROWADZIĆ NOWĄ PĘTLĘ Z CENTRALI SSP.
 - ZGODNIE Z OPERATEM INSTALACJA SAP NALEŻY OBJĄĆ KOMPLETNY BUDYNEK.
 - PROJEKT MOŻE ULEC ZMIANIE NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Projektant	Imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Malecha	numer uprawnień: WKP/0287/PW/O6	podpis:
Projektant	mgr inż. Krzysztof Rechnia		
Sprawdzający			
projekt:	Przebudowa internatów sportowych "Chata" nr 1-9		
obiekt:	Internat sportowy "Chata" nr 7		
inwestor:	COS - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku		
tytuł rysunku:	SSP - parter		
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:
1/1	Elektryczna	P. Wykonawczy	700x350
			numer rysunku:
			IE-20-02

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dział 1794 W24 poz.83. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by: NALZWA POSIADAJĄCA PRAW AUTORSKICH