

LEGENDA

	CZUJKA MULTISENSOROWA OPTYCZNO-TERMICZNA DYMU
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	LINIOWY MODUŁ WEJŚĆ - WYJŚĆ - sterowanie sygnalizatorami akustyczno-optycznymi oraz monitorowanie zasilacza pożarowego
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	CERTYFIKOWANY ZASILACZ POŻAROWY NP, TYPU ZSP13S-DR 24VDC Z AKUMULATORAMI
	LINIA DOZOROWA - KABEL TYPU YnTKSYekw 1x2x1
	LINIA DOZOROWA - KABEL TYPU XzKAXwekw 2x2x1
	LINIA STERUJĄCA - KABEL TYPU HTKSHekw PH90 1x2x1
	LINIA ZASILAJĄCA - KABEL TYPU HDGs 2x1,5mm2 E90
	POŁĄCZENIE CENTRALI Z PANELEM OBSŁUGI - KABLE: 2xHTKSHekw PH90 1x2x1 + 2xHDGs 2x1,5mm2 E90 - pozycja opcjonalna
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
	METALOWA PUSZKA POŁĄCZENIOWA TYP WG PIP-1A
ŁĄCZÓWKA	ŁĄCZÓWKA

SYSTEM OPISU ELEMENTÓW / *ELEMENTS DESCRIPTION:*

5/2/G
- SYMBOL STREFY DOZOROWEJ
- NUMER ELEMENTU
- NUMER PĘTLI

PRZEZNACZENIE MODUŁÓW / *DESTINATION OF CONTROL ELEMENTS:*

KD	KONTROLA DOSTĘPU
KP	KLAPY POŻAROWE
W	WINDY
UPS	ZASILACZ UPS
OD	ODDYMIANIE
ZP	MONITORING ZASILACZA POŻ.
BPOŻ	BRAMA POŻAROWA
REL	ROZDZIELNICA
ZKA	ZAWORY KONTROLNO-ALARMOWE
SAO	SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO-OPTYCZNE

UWAGI

1. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ARCHITEKTURĄ ORAZ INSTALACJAMI BRANŻY SANITARNEJ.
2. PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PRZEWIDUJE MONITOROWANIE I STEROWANIE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI PRZEPISAMI ORAZ OPERATEM P.POŻ. URZĄDZENIAMI, TAKIMI JAK:
   - 2.1. WYŁĄCZENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH BYTOWYCH.
   - 2.2. STEROWANIE I MONITORING STANU WSZYSTKICH KLAP POŻAROWYCH.
   - 2.3. ZWOLNIENIE DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJNYCH.
   - 2.4. MONITORING STANU ZASILACZY POŻAROWYCH.
   - 2.5. ZAŁĄCZANIE SYGNALIZATORÓW OPTYCZNO-AKUSTYCZNYCH.
3. W POMIESZCZENIACH WYPOSAŻONYCH W SUFIT PODWIESZANY ZAPROJEKTOWANO DWA POZIOMY CZUJEK DYMU - POD STROPEM ORAZ W SUFICIE PODWIESZANYM.
4. W POMIESZCZENIACH NIE WYPOSAŻONYCH W SUFIT PODWIESZANY Z ZAŁOŻENIA ZAPROJEKTOWANO JEDEN POZIOM CZUJEK DYMU - W STROPIE WŁAŚCIWYM.
5. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO NINIEJSZEGO PROJEKTU MUSZĄ BYĆ ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA ORAZ RZECZOZNAWCĘ DS. POŻAROWYCH.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI MUSZĄ POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.
7. WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA INSTALOWAĆ BEZPOŚREDNIO POD CZUJKĄ.
8. PODCZAS MONTAŻU ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN. 0,5M OD ŚCIAN, PODCIĄGÓW, KANAŁÓW I RUR INSTALACYJNYCH.
9. POŁĄCZENIA PĘTLI DOZOROWYCH WYKONYWAĆ TYLKO W GNIAZDACH CZUJEK POŻAROWYCH, RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻAROWYCH ORAZ MODUŁACH.
10. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA NA PĘTLI NALEŻY DOPROWADZIĆ NOWĄ PĘTLĘ Z CENTRALKI SSP.
11. ZGODNIE Z OPERATEM INSTALACJA SAP NALEŻY OBJĄĆ KOMPLETNY BUDYNEK.
12. PROJEKT MOŻE ULEC ZMIANIE NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

	imię i nazwisko:	numer uprawnień	podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Malecha	WKP/0287/PWOE/06	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Rechnia		
Sprawdzający:			

projekt:	Przebudowa internatów sportowych "Chata" nr 1-9 ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko, dz. nr 342/4, obręb nr 0001
obiekt:	Internat sporotowy "Chata" nr 6 ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko, dz. nr 342/4, obręb nr 0001
inwestor:	COS - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko
data:	04.2015 r.
tytuł rysunku:	SSP - parter
skala:	1:50

część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Elektryczna	P. Wykonawczy	700×350	IE-19-02

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr24 poz.83. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : NAZWA POSIADACZA PRAW AUTORSKICH